

HD模块常见问题说明（20240126）：

问题1:

微信控制有延时，查看HD模块日志，发现有101，102防区报警的情况。

解决办法：

登录HD模块，在系统设置中点击“恢复出厂设置”按钮，即可恢复正常。“平台设置”的所有参数都不会被重置。



问题2:

填写正确的PC密码后，还是不能控制。

解决办法：

1. 升级HD模块版本到20230518或以上版本。20230518及以上版本才支持自定义PC密码，之前版本填入无效。
2. 修改枫叶主机的“主机ID”和“PC密码”为默认值。

问题3:

SP+/MG+/EVOHD+/EVO192 V7.31以上版本，不能使用HD模块

解决办法：

升级HD模块版本到20230518以上版。HD模块从20230518版本添加了SP+/MG+/EVOHD+主机的支持。EVO192 V7.31以上版本，需要选择主机类型为EVO+，波特率选为57600。

主机类型： ▼

波特率： ▼

透传： ▼

密码： PC密码